

SAM2003 SAT-Finder

mit 3,5" TFT-LCD-Display zum schnellen und einfachen Ausrichten von digitalen SAT-Anlagen

- IR Fernbedienung
- Spektrumanalyzer
- manuelle/automatische Netzwerk/Blindsuche
- USALS-Unterstützung
- BER, S/N, FEC-Anzeige,
- Winkelberechnung
- Digitalmeter für Signalstärke (numerisch + grafisch)
- 22 kHz-Anzeige
- Horizontal- und Vertikal-Anzeige
- DiSEqC® 1.0/1.1/1.2, Auto DiSEqC®
- F1-Schnelltaste für Dachmodus (größere Signalbalken)
- Menü für Außeninstallation (Display)
- übersichtliche Satellitenliste
- mehrsprachiges Menü
- AV-IN (RCA) für STB-Funktionstest
- Schnellladefunktion
- RCA-Ausgang für TV



SAM 2003


TECHNISCHE DATEN

- Eingangsfrequenz: 950-2150MHz
- Eingangsebene: -65...-25dB
- Eingangsimpedanz: 75Ω
- Stromversorgung: Li-ION-Batterie (2200 mA)

LIEFERUMFANG

- Messgerät
- Netzladegerät, Kfz-Ladegerät mit Zigarettenanzünderstecker
- Audio-/Video-Kabel
- Trage- und Schutztasche, Tragegurt

Hinweis für unsere Kunden: die ON-Taste muss aus Sicherheitsgründen ca. 5s lang gedrückt werden, um das Gerät einzuschalten.



Typ	Maße [mm] (BxHxT)	Gewicht	Bestellnummer
SAM2003	102x180x34	0,9kg	650 002-003